

Manual de Instalação Balizador Sobrepor Matchbox

Aviso




Antes de iniciar a instalação, recomendamos que leia atentamente o manual completo e não o descarte. A segurança dos usuários, a garantia, o correto funcionamento e a durabilidade deste produto estão diretamente ligados à instalação adequada, conforme orientações fornecidas neste manual.



É recomendado o uso de EPI para o manuseio e instalação da peça, caso contrário o produto perde sua garantia se for utilizado e instalado fora da sua normalidade, tornando-o inseguro.

A execução de instalações elétricas deve ser confiável por profissionais experientes, que estejam em conformidade com a norma NBR 5410 e demais regulamentações pertinentes.



A norma NBR 5410 faz a recomendação da utilização de um Dispositivo de Corrente Residual (DR) e de um Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS). O interruptor DR desempenha a função de proteção contra riscos de choques elétricos decorrentes de vazamentos de corrente, ao passo que o DPS é para evitar surtos de tensão que tenham potencial para causar danos a equipamentos eletrônicos.

Atenção



Verifique atentamente a condição do produto antes de iniciar a instalação.



Desligue a energia ao lidar com instalações elétricas.

Verificações Antes da Instalação

Antes de iniciar a instalação, é fundamental verificar atentamente as especificações do local para garantir total compatibilidade com o produto. O **Balizador Sobrepor Matchbox** possui uma dimensão pequena, portanto, atente-se rigorosamente ao tamanho da passagem de energia vinda da parede para evitar erros de posicionamento e garantir um encaixe e acabamento perfeitos.

1. Instalação

120 x 120 px

1.1 Preparação

Antes de iniciar, defina o local de instalação na parede, este produto pode ser aplicado tanto em áreas externas quanto internas. Garanta a posição correta do suporte do **Balizador Sobrepor Matchbox** para obter o feixe de luz na direção desejada durante a instalação, sugerimos uma altura de 30 cm a partir do solo.

120 x 120 px

1.2 Conexão Elétrica

Garantir que a energia elétrica esteja desligada antes de iniciar. Realize a conexão dos cabos (Fase, Neutro). Para obter o Isolamento das emendas de forma a garantir de que o fio esteja totalmente protegido contra umidade. Proteja a emenda dos fios com uma camada de fita isolante. Em seguida, aplique outra camada de fita auto fusão sobre a fita isolante.

Atenção: A não utilização do isolamento da fita auto fusão pode comprometer a vedação e invalidar a garantia.

120 x 120 px

1.3 Fixação do Suporte

Acomode cuidadosamente o excesso de fiação para dentro da passagem de energia na parede. Alinhe a base do suporte com a passagem do fio e fixe-o firmemente utilizando os parafusos e buchas para garantir a estabilidade e o perfeito nivelamento do produto.

120 x 120 px

1.4 Encaixe do Produto

Encaixe o corpo do **Balizador Sobrepor Matchbox** com o suporte fixado anteriormente e pressione firmemente até ouvir o estalo do sistema click. O encaixe deve ficar perfeitamente rente à superfície da parede para garantir um acabamento limpo e sofisticado.

120 x 120 px

1.5 Finalização e Teste

Religue o disjuntor e verifique o funcionamento da iluminação. Valide se o fecho de luz valoriza o elemento desejado. O produto está pronto para o uso com máxima segurança.



Cuidados

120 x 120 px

- Na instalação, limpeza e manutenções, certifique-se de que a rede elétrica foi desligada.
- Instale somente um alimentador por circuito. Instalar mais de um alimentador pode danificar e oferecer risco à segurança.
- Não usar abrasivos e líquidos corrosivos na limpeza da peça, somente um pano úmido com água.

Referências ML-0450BR, ML-0450PT

Potência máxima	1W
Tensão	127~220V
Material	PC
Garantia	2 anos
Acompanha	1 Balizador Sobrepor, 2 Parafusos, 2 Buchas

